

## SAS SETINIT 변경 (UPDATE) → PASSWORD 변경

가. SETINIT 을 SAS Korea 로 부터 전달 받는다.

나. SETINIT 을 MVS 로 UPLOAD 또는 EDIT → Copy & Paste 한다.

your.sas.CNTL.dataset 에 update 하기 바랍니다.

( ex. SAS.SAS609.CNTL(RENEWPRM) )

주) SETINIT EDIT 할 경우에는 필히 모든 SYNTAX 뿐만 아니라 BLANK 까지도 주의 깊게 edit 해야 한다.

다. CNTL 의 **RENEW** → **SUBMIT**

```
//RENEW JOB 'CHRIS WESTON - S6082',MSGLEVEL=(1,1),CLASS=P
//RENEW EXEC PGM=SASHOST,
// PARM=('SETINIT MSGCASE CAPSOUT ERRORABEND NOWORKTERM',
// 'MACRO MEMSIZE=8M ERRORCHECK=STRICT SASUSER=WORK')
//*
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=&prefix.LIBRARY
//SASHELP DD DISP=SHR,DSN=&prefix.SASHELP
//SASAUTOS DD DISP=SHR,DSN=&prefix.AUTOLIB
//SASMSG DD DISP=SHR,DSN=&prefix.SASMSG
//WORK DD UNIT=SYSDA,SPACE=(6144,(500,200)),
// DCB=(RECFM=FS,LRECL=6144,BLKSIZE=6144)
//SASLOG DD SYSOUT=*
//SASLIST DD SYSOUT=*
//SASPARM DD UNIT=SYSDA,SPACE=(400,(100,300)),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=400,BUFNO=1)
//SYSIN DD DATA,DLM='!Q'
!Q
// DD DSN=&prefix.CNTL(RENEWPRM),DISP=SHR ← check
```

라. CNTL 의 RENEWPRM → SAS SETINIT (PASSWORD)

```
*****SETINIT*****;
*SET GR=0 WN=30 SSA 10NOV06;
PROC SETINIT RELEASE='6.09';
SITEINFO NAME='THE SUPREME PUBLIC PROSECUTOR' S OFFICE,REPUBLIC'
SITE=40763006 OSNAME='OS' RECREATE WARN=30 GRACE=0
EXPIRE='09DEC2006'D PASSWORD=127820551;
CPU MODEL='IBM' MODNUM=' ' SERIAL='LC2096'; ← check
EXPIRE 'BASE' 'DB2' 'CONNECT' '09DEC2006'D;
SAVE; RUN;
*40763006 6.09;
*XYZ T02765;
*SCP=OS RELEASE=6.09 ;
*SITEID=T02765 ;
*****SETINIT*****;
```